

IG-2000

INVERTER-STROMERZEUGER

PRODUKT-INFORMATION

Technische Daten

IG-2000

Inverter-Stromerzeuger

Dauerleistung (230 V)	1,8 kW (1,7 kVA)
Max. Leistung (230 V)	2,0 kW (1,8 kVA)
Gleichstromausgang	12 V / 8,3 A Ladestrom
Nennspannung	2 x 230 V (Schuko Steckdose)
Nennstrom	7 A (230V)
Frequenz	50 Hz
Schutzart	IP 23M
USB Anschluss	5VDC mit 2,1A und 1,0A

Motor

Antrieb	4-Takt, OHV, 1-Zylinder 148F
Hubraum / Max. Leistung	78 cm ³ / 2,3 kW
Zündkerze	BPR7HS
Tankinhalt	4,5 l Benzin
Motoröl	0,35 l SAE 10W-30
Leistungsfaktor cos φ	1
Verbrauch bei Vollast	0,56 l/h
Schalleistungspegel LWA	94 dB(A) k=4 dB(A)

Abmessungen, Gewicht

Baumaße (L x B x H)	500 x 280 x 440 mm
VP (L x B x H)	530 x 300 x 480 mm
Gewicht (netto / brutto)	21 / 23 kg



Art. Nr.: IG2000

EAN: 40 47424 00924 6

Ausstattungsmerkmale:

Der IG-2000 zeichnet sich durch seine Inverter-Technologie aus. Mit dem luftgekühlten 1-Zylinder 4-Takt OHV Motor ist er das ideale Gerät für Garten und Camping. Der Anschluss von empfindlichen Geräten wie Fernseher oder Computer ist somit problemlos möglich.

- Inverter-Technologie für gleichbleibend konstante Spannung und Frequenz
- Kompakte Bauweise mit robustem Tragegriff für einfachen Transport
- Nennleistung von 1.8 kW zum Anschluss vieler gängiger Geräte
- Der Tank fasst einen Inhalt von 4,5 Liter, sodass unter Vollast eine Betriebsdauer von ca. 8,0 Stunden erreicht wird.
- Zum Schutz von Motor und Generator ist der Stromerzeuger mit einer Ölmangelanzeige und einem Überlastschutz ausgestattet.



Bedienfeld



Tankdeckel mit Tankbelüftung